series

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は

1 🔟 を押す バックライトが点灯し、画面ロックの解除画面が表示され ます。

ライトを点灯させ、画面ロックを解除してください。

画面を消灯して画面ロック状態になります。次の操作でバック

2 🙃 (左) を🖥 (右) ヘドラッグする

❖お知らせ

・バックライト点灯中に、消灯させて画面ロックをかける場合 は、「①」を押します。

1 🕕 を1秒以上押す

3 → をタップする

4 → をタップする

を行います。

5 → をタップする

・画面ロックを「スライド」に設定している場合は、画面ロッ クを解除しなくてもステータスバーを下にフリックまたは

本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤ

レスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、ド

コモサービスの初期設定を行います。また、後から設定・変更

する場合は、アプリケーション画面から「設定」または「セッ

• 「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定

・インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ

・ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネット

サービス画面が表示されます。「Google」「Facebook」

• Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使

いになれますが、Googleトーク、Gmail、Google Play

「Exchange ActiveSync」の設定を行います。

などのGoogleサービスがご利用になれません。

ワークの検索]をタップして、Wi-Fiネットワークの追加

トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか

トアップガイド」を起動して設定・変更できます。

• 言語を選択する画面が表示されます。

2 [日本語] ▶ [完了] をタップする

を行うことができます。

をタップして選択します。

ドラッグして、通知パネルを確認することができます。 ・オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示 初期設定を行う されていることをご確認ください。

❖お知らせ

ロック機能

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画 面ロック」を利用できます。

■ SIMカードをロックする SIMカードロックは、ドコモUIMカードにPINコードという4

~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコードを 入力しないと使用できないようにロックする機能です。 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [セキュリ

ティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする 2 [SIMカードをロック] をタップする

3 PINコードを入力して、[OK] をタップする

• 手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で

◇お知らせ

• PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると、ロックがか かってPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解 除コード (PUKコード) の入力が必要になります。PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ UIMカード自体がロックされます。この場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。

● SO-O3Dは、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式

はじめに

「SO-03D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご

で使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-O3Dのご利用に

あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」および本

◆本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の

中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および

FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高

層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で

あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強

くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用

している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承

しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をす

べての通話について自動的にサポートしますので、第三者

が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ

● 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信

は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

● お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ

を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、

送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に

を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端

末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ

て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが

あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ

● 大切なデータは microSDカードに保存することをおすすめ

● 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行

うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定

になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情

報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に

利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプ

リケーションなどの提供元および動作状況について十分に

● 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード

● 本書は、ドコモ UIM カードをご使用の場合で記載していま

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解

●SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。

サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動

・自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自

・連絡先インポート画面が表示されます。連絡先のインポー

------・優先アプリケーション画面が表示されます。[ドコモアプ

リケーション] または [Xperia™アプリケーション] の

・初期設定(セットアップガイド)が終了して、ドコモサー

• アプリー括インストール画面が表示されます。[インス

おサイフケータイの利用画面が表示されます。[設定する]

または [設定しない] のどちらかをタップして選択します。[設定する] を選択すると、おサイフケータイの初期

設定画面が表示されますので、画面の指示に従って設定し

・ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。[設

• 位置提供設定画面が表示されます。[位置提供ON] / [位

置提供OFF] / [電話帳登録外拒否] のいずれかをタッ

定する]をタップして、パスワードを入力します。

トールする] または [インストールしない] のどちらかを

トについては、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書

動更新しない〕のどちらかをタップして選択します。

作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

●SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム

● 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる

除すると他社のSIMカードを使用することができます。

●別途SIMロック解除手数料がかかります。

(PDFファイル)』をご覧ください。

どちらかをタップして選択します。

ビスの初期設定画面が表示されます。

9 → ▶ [完了] をタップする

タップして選択します。

11 🗼 をタップする

12 🗼 をタップする

プして選択します。

14 🗼 ▶ [OK] をタップする

ホーム画面が表示されます。

ご確認の上ご利用ください。

エリアに対応しております。

ページをご確認ください。

6 → をタップする

7 → をタップする

8 → をタップする

SIMロック解除

● 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を

傍受されるケースもないとはいえません。

書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本端末のご使用にあたって

[取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合や 再インストールする場合は、画面の指示に従ってアプリ ケーションをダウンロードしてインストールする必要があ ります。 アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に

● SO-03Dの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー

ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説

明書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実

際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。

『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で■▶

SO-03Dの取扱説明書について

は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信 料が高額になります。このため、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。 ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料

はかかりません。

● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ ル)は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.ip/support/trouble/ manual/download/index.html ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび

掲載内容については、将来予告なしに変更することがありま ● SO-03Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに

掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonymobile.co.jp/support/ use_support/product/so-03d/

操作説明文の表記について

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。 (例)ホーム画面から (アプリケーションボタン)をタップし

てアプリケーション画面を表示し、「アラームと時計」を タップして起動する操作の場合 **1** ホーム画面で **▶** [アラームと時計] をタップする

• 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説

明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。 FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、本書内に 記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と 読み替えてください。

本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、 実際の製品や画面とは異なる場合があります。 本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について

操作手順がわかりやすい方法で説明しています。 • 本書では「SO-O3D」を「本端末」と表記させていただいて おります。あらかじめご了承ください。

本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。 ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で
■ ► [セッ トアップガイド] をタップし、優先アプリケーション画面で [今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップするか、ホーム画 面で「■」をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [優先 アプリ設定] ▶ [ホームアプリ] をタップして切り替えます。 また、本端末で利用するアプリ(ホームアプリ、電話帳アプ 動画や音楽を再生するアプリ)を一括で切り替える場合 は、ホーム画面で [優先アプリ設定] ▶ [OK] をタップする か、ホーム画面で ■ をタップし、[本体設定] ▶ [Xperia™] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [一括設定] をタップして切り替え

• PINコードは、ご契約時の暗証番号をお客様自身で変更でき

ますが、PINロック解除コードは変更できません。 ・ネットワーク暗証番号、PINロック解除コード、SIMカードロッ クの詳細については、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明 書(PDFファイル)』をご覧ください。

■ 画面ロック

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりする たびに、画面のロック解除が必要になるように設定します。画 面ロックの解除には、「スライド」/「フェイスアンロック」 「パターン」/「PIN」/「パスワード」の5つのうちいずれか を入力するように設定できます。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [セキュリ ティ] をタップする

2 [画面のロック] をタップする

3 [スライド] / [フェイスアンロック] / [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする

4 画面の指示に従って操作する

• 一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で [画 面のロック]をタップし、設定されているロック解除パター ン/PIN/パスワードを入力して [なし] をタップします。

基本操作

画面下の 🔁 、 🝙 、 🔳 の各キーの主な操作は次のとお りです。

直前の画面に戻ります。または、ダイア ス、オプションメニュー、通知パネルを閉じます。 ノフトウェアキーボードを閉じます。 ホーム画面に戻ります。 長くタッチすると、最近使用したアプリケーショ ンの一覧を表示します。



ホーム画面またはアプリケーションで実行でき

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。 タップ:画面を軽く触れる タッチ:画面を長く触れる

フリック:画面上を軽くなぞる

■ スクロールする

ドラッグ:画面上でタッチしたままなぞって指を離す ピンチ:画面上で2本の指の間隔を開いたり、閉じたりする

表示中の画面によっては、上下(左右)にドラッグ/フリック してページの表示位置をスクロール(移動)できます。

■ピンチ(拡大/縮小)する 表示中の画面によっては、表示内容をピンチアウト(拡大)し たり、ピンチイン(縮小)したりできます。

本体付属品を確認する

SO-03D本体(保証書含む)クイックスタートガイド(本書)

⑩バックキー: **5** ⑪ホームキー: ๗ 18 送話口 (マイク) 19メニューキー: 🔳 20 GPS/Wi-Fi/ Bluetoothアンテナ部*1 ② スピーカー ② 2 マーク 23 ワンセグアンテナ 24背面カバー microSDカード (2GB) * 29 セカンドマイク: 通話相手 (試供品) (取扱説明書含む) 0 が聞き取りやすいように $\mathbb{C} \in \mathbb{I} \oplus$ ノイズを抑制 26 カメラレンズ XPERIA ※お買い上げ時には、あらかじ 27フォトライト 28 裏面カバー※2 め本端末に取り付けられて います。 29 卓上ホルダ用接触端子 30 FOMAアンテナ部^{※ 1} • ACアダプタケーブル SOO3 (保証書含む) 30 ストラップホール ※1アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆う

と通信品質に影響を及ぼす場合があります。

・電池は本体に内蔵されており、取り外せません。

や故障の原因となります。

は取り付けないでください。

■ ドコモUIMカードを取り付ける

トレイに合わせてまっすぐ差し込む

切り欠きの方向にご注意ください。

■ ドコモUIMカードを取り外す

ドコモUIMカードを取り出す

❖お知らせ

となります。

てお取り替えください。

※2裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損

ドコモUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録され

ているICカードです。ドコモUIMカードが本端末に取り付けら

れていないと、本端末の一部(電話機能など)を操作すること

ができません。ドコモUIMカードの取り付け・取り外しは、電

源を切ってから行ってください。また、ACアダプタケーブル

1 ドコモUIMカード挿入口カバーを開いて、トレイの縁の突

2 トレイを奥までまっすぐ押し込み、ドコモUIMカード挿入口

1 ドコモ UIM カード挿入口カバーを開いて、トレイの縁の突

・ドコモUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に触れ

本端末ではFOMAカード(青色)は使用できません。FOMA

カード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口に

たり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因

起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに引き出し、

カバーを閉じ、本端末とすき間がないことを確認する

起部(��)に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに引

き出し、ドコモUIMカードの金属(IC)部分を下にして、

SO-03Dのご利用にあたって

安全上/取り扱い上のご注意

<ACアダプタ>

卓上ホルダ SO12

(保証書含む)

の注意事項

<microUSBケーブル> マイク付ステレオヘッドセット

(試供品) (取扱説明書含む)



お使いになる前の準備

各部の名称と機能

② ヘッドセット接続端子 ③ HDMI接続端子 (type D) ④ 通知LED: 充電状態、メー

⑤ 近接センサー: タッチスク リーンのオンとオフを切 り替えて、通話中の誤動作 ⑩ を防止 ⑥ ライトセンサー: 画面の明 るさの自動制御 ⑦ 受話口

⑧ 赤外線ポート ⑨ フロントカメラレンズ ⑩ microSDカード挿入口 ① ドコモUIMカード挿入口 12 タッチスクリーン (13) 電源キー/ 画面ロックキー: ①

(14) 音量キー/ ズームキー: 🗖 🗅

スクロール

文字を入力する

を入力できます。

1 文字入力欄をタップする

wertyuiop

₹ z x c v b n m 🗷

力に切り替えます。


にします。

をタップします。

る文字種が切り替わります。

❖お知らせ

3 ■/■/ ■をタップする



000 -----

帳の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフトウェ

アキーボードが表示され、12キー、QWERTY、50音、手書

きかなの4種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字

QWERTYキーボード 50音キーボード 手書きかな入力

___ 画面が表示され、設定を確認・変更できます。

たタップすると、半角/全角を切り替えます。

• 文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、 5

• 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補

をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」と入力す

■ をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。

が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

をタップすると、音声で文字を入力できます。

× / < / № / < □ も表示されます。

• QWERTY キーボード/50 音キーボード/手書きかな入

× をタップすると、POBox Touch(日本語)の設定

をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ

■ をタップすると、ソフトウェアキーボードを非表示

■ をタップすると、12キーキーボードに切り替えます。

■ ソフトウェアキーボードを切り替える

・お買い上げ時は、縦画面は12キー

キーボードに設定されています。

キーボード、横画面はQWERTY

• 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック 入力で入力できます。

り、壁紙を変えるなどカスタマイズできます。

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画 面を左右にフリックして使用します。ホーム画面ではアプリケーションのショートカットやウィジェットを追加・移動した

はっせージを作る。 になわった。 1 ...のである。 DEF

たなは

ま や ら 7 8085 8 TUV 9 W077

ピンチアウト/ピンチイン ① ホーム画面の現在表示位置 ② ウィジェット:検索 ③ ウィジェット: i チャネル 4 ウィジェット:マチキャラ 本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox ⑤ ショートカット (アプリケー Touch (日本語)」に設定されています。メールの作成や電話

ション) ⑥ アプリケーションボタン 7 壁紙

「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

■ ホーム画面を切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に 移動できます。 ■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど

d d 🕟

を追加する ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート

カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできます。 1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面を長くタッチす

「操作を選択」メニューが表示されます。

'プリケーションのショートカットや、よ く電話する連絡先などのショートカットを カット 追加します。 ウィジェット ウィジェット一覧で追加する項目をタップ します。 新しいフォルダなどを作成します。 フォルタ (一ム画面やアプリケーション画面の背景 を変更したり、ウェブサイトからダウン コードして追加します。 Xperia™の壁紙/アルバム/ライブ壁紙 / 壁紙ギャラリーの中から画像を選択して 壁紙を変更したり、ウェブサイトからダウ ンロードして追加します。 アプリケーション画面のグループのショー グループ トカットを追加します。 ホーム画面の一覧を表示して、ホーム画面 ーム画面 を追加したり、削除したり、並べ替えでき 壁紙ループ ホーム画面の壁紙の表示をループさせるか どうかを設定します。

❖お知らせ

■をタップすると、「ひらがな漢字/英字」→「数字」。 • ホーム画面でショートカット、ウィジェット、フォルダ. グ 入力する文字種が切り替わり、長くタッチすると、半角記号 ループのアイコンを、本端末が振動するまで長くタッチする '全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替え そのままドラッグして移動したり、画面下部に表示され ると、顔文字の一覧を表示して入力できます(spモードメー る
「ヘドラッグして削除したり、[削除] をタップして削除 ル入力時などは、絵文字タブやデコメタブも表示されます)。 したりできます。アプリケーションのショートカットを長く 1 •

タッチして、[アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] を タップすると、アンインストールできるアプリケーションも あります。

アプリケーション画面

本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショート カットやウィジェットをタップして主な機能を操作できます が、ホーム画面にない機能はアプリケーションの一覧画面でア イコンをタップして起動するのが基本操作になります。

• 変換アダプタを取り付けたドコモminiUIMカードは、故障の

• microSDカードの金属端子面を上にして差し込みます。

2 microSDカード挿入口カバーを閉じ、本端末とすき間がな

microSDカードを取り外す場合は、必ずマウント(読み書き

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [ストレー

ジ] ▶ [SDカードのマウント解除] ▶ [OK] をタップする

マウント解除を行うと、ステータスバーに「SDカード

のマウントを解除しました」と表示され、microSDカー

ステータスバーに「ISDカードが取り外されています」

お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではあ

• microUSBケーブルは、無理な力がかからないように水平に

• 充電する際は、背面カバーを本端末に装着してご使用ください。

• 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。

と表示され、microSDカードが取り外されていることを

ドが読み書きできなくなったことをお知らせします。

2 microSDカード挿入口カバーを開いて、microSDカードを

カチッと音がするまで奥へまっすぐ押し込む

3 microSDカードをゆっくり引き抜く

りません。充電してからご使用ください。

接続端子

ゆっくり抜き差ししてください。

通知LEC

お知らせします。

■ 卓上ホルダを使う

充電する

ステータスバーに「■SDカードの準備中」と表示され、

原因となりますので、使用しないでください。

■ microSDカードを取り付ける

くりと差し込む

知らせします。

いことを確認する

■ microSDカードを取り外す

可能状態)を解除してから行ってください。

microSDカードの取り付け/取り外し

■アプリケーションを起動する

1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタップする

アプリケーション画面が表示されます。 ① アプリタブ ② おすすめタフ ③ グループ名 ④ アプリケーションアイコン ⑤ グループ内アプリケーション ⑥ グループ内アプリケーション

d a e . D

2 上下にフリックして使うアプリケーションのアイコンを タップする

❖お知らせ アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンやグ

ループ名を本端末が振動するまで長くタッチして、「ホーム へ追加〕をタップすると、ホーム画面にアプリケーションや グループのショートカットが追加されます。 本端末の状態を知る

■ 自分の電話番号を表示する

次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で きます。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] をタップする 2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする •「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

■ 通知LEDについて 通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充電

状況、メッセージ (SMS) やメールの受信をお知らせしたり します。 LEDの色と

点滅	週 和內谷
赤の点灯	充電中、電池残量が14%以下であることを示す
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示す
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であることを示す
緑の点滅	バックライト消灯中に新着Gmailがあることを示す
青の点滅	バックライト消灯中に不在着信/新着メッセージ(SMS)があることを示す
橙色の点灯	充電中、電池残量が15%~89%であることを 示す

画面上部のステータスバーには、右側に本端末の状態 (ステー タス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表示さ

1 付属の卓上ホルダの裏側の接続端子に、付属のmicroUSB ケーブルのmicroUSBプラグの 🐤 の刻印面を上にして差

2 microUSBケーブルのUSBプラグの → の刻印面を上にして、付属のACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACア

ダプタのプラグを電源コンセントに差し込む **1** microSDカード挿入口カバーを開いて、microSDカードの 3 本端末を卓上ホルダに差し込む 挿入方向を確認して、カチッと音がするまでまっすぐにゆっ 4 充電が終わったら、本端末を卓上ホルダから取り外し、AC

アダプタを電源コンセントから取り外す ■ ACアダプタを使う

microSDカードが読み書き可能な状態になったことをお 1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属の microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の microUSB接続端子に差し込む 2 microUSBケーブルのUSBプラグの → の刻印面を上にし

て、付属のACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACア ダプタのプラグを電源コンセントに差し込む 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ グを本端末から取り外す

4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す

■ パソコンを使う

1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属の microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の microUSB接続端子に差し込む 2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

• 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示 されたら、[スキップ] をタップしてください。

• パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表 示されたら[キャンセル]を選択してください。 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

グを本端末から取り外す **4** microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー トから取り外す

❖お知らせ

• 充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色/橙色/緑色に 点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこと を示します。充電状態は、ホーム画面で ■ をタップし、[本 体設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電 池残量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が 「100%」と表示されます。 • 電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが本端末

の電源がオンになります。

電源を入れる(初期設定)

1 🕕 を1秒以上押す

されます。

・初期設定画面が表示されます。

ステータスアイコン

ステータスバーに表示される主なアイコンは次のとおりです。

電波状態

| 国際ローミング中

※■ 圏外 N HSDPA使用可能

3G (パケット) 使用可能 3G (パケット) 通信中

₩i-Fi通信中

☆ Auto IP機能でWi-Fi接続中 ■ Bluetooth機能ON Bluetoothデバイスに接続中

【☆ マナーモード (ミュート) に設定中 スピーカーフォンがオン

アラーム設定中 電池の状態

■ ドコモUIMカードロック中、またはドコモUIMカードが

通知アイコン

▼ 新着Eメールあり ■ 新着Gmailあり


新着エリアメールあり

をインストールする際 アップデートが通知される際)

■ おサイフケータイ ロック設定中

microSDカード/内部ストレージの準備中 インストール完了(Google Playなどでアプリケーション

電源を入れる



オ機内モード設定中 ◇ マナーモード(バイブレーション)に設定中

マイクをミュートに設定中

充電中

■ 新着メッセージ(SMS)あり

■ microSDカードが取り外されている状態

アップデート通知 (インストール済みマーケットアプリの ■ ソフトウェア更新通知あり、または更新中

| メッセージ(SMS)の配信に問題あり

新着インスタントメッセージあり ■ 新着Facebookメッセージあり ■ Facebookヘデータアップロード中

▼ Facebookへデータアップロード完了 Facebook機能の設定要求通知あり ■ データを受信/ダウンロード

データを送信/アップロート Bluetooth機能の接続要求通知あり microSDカードを取り外すためにマウント解除(読み書

HSDPA通信中

• 画面ロックの解除画面が表示



(≉	通知アイコン Bluetoothデバイスで通話中
€ II	通話保留中
小	不在着信あり
- 8	留守番電話あり
30	カレンダーの予定あり
\bigcirc	ストップウォッチ測定中
0	タイマー設定中
1	楽曲をメディアプレイヤーで再生中
	楽曲をWALKMANで再生中
Ç	ワンセグ起動中
=	FMラジオ使用中
Ŷ	USB接続中
_	HDMI接続中
<u></u>	
8	赤外線通信中
≣× ∷≡	データ通信無効
₹	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	VPN接続中
囯	Connected devicesにてメディアサーバー実行中/技 続要求通知あり
A	赤色:エラーメッセージ
	黄色:注意メッセージ
Ф!	同期に問題あり
~	セットアップガイド未確認
4	パーソナルエリアの通知あり
Œ	その他の(表示されていない)通知あり
<u></u>	Wi-Fi テザリング設定中
Ψ	USBテザリング設定中
0	Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中
رية	GPS測位中
×,	オートGPS設定中
	Green Heart省エネアイコン(コンセントからACアタプタを外してください)
2	おまかせロック設定中
<u>o</u> l	本端末のメモリの空き容量低下
ステ	通知パネルを開く ータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、フ タスバーを下にフリックまたはドラッグして通知パネノ き、通知アイコンの内容を確認できます。

■マナーモードを設定する

着信音量をOに設定します。本端末では、マナーモードに設定

中でもシャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音 声は消音されません。また、着信音や通知音の音量を上げる と、マナーモードは解除されますのでご注意ください。 1 □ を1秒以上押す

ポップアップ画面が表示されます。

2 📶 / 🔯 をタップする ▼ をタップするとミュート(着信音量 0)になり、 を

以上かかる場合があります。

2 ネットワークSSIDを入力する

■ Wi-Fiテザリング機能を利用する

■ USBテザリング機能を利用する

[テザリング] をタップする

ネットに接続することができます。

[テザリング] をタップする

[OK] をタップする

❖お知らせ

て [OK] をタップする

設定されています。

プを選択する

テザリング機能を利用する

<u>タ</u>ップするとバイブレーションになります。

14

ワードを入力してもいずれかのメッセージが表示される場

合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがありま

※ [接続] をタップしてからメッセージが表示されるまでに5分

す。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

■ ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機

器をインターネットに8台まで同時に接続することができます。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [その他] ▶

[テザリング]▶ [Wi-Fiテザリング設定] をタップする

3 [セキュリティ] フィールドをタップし、セキュリティタイ

4 必要に応じてセキュリティ情報を入力し、[保存]をタップする

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [その他] ▶

2 [Wi-Fi テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認し

本端末を付属のmicroUSBケーブルでUSB対応のパソコンと

接続し、モデムとして利用することで、パソコンをインター

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [その他] ▶

・本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示

3 [USB テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認して

• Wi-FiテザリングとUSBテザリングは同時に利用できます。

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモー

ド、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じ

て追加、変更、初期化することもできます。お買い上げ時に

2 本端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する

されたら、[スキップ] をタップしてください。

• [USBテザリング] にチェックがつきます。

テザリングご利用時の料金など詳細については、

アクセスポイントを設定する

http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

• [Wi-Fiテザリング] にチェックがつきます。

• お買い上げ時にはパスワードがランダムに設定されてい

ますが、任意のパスワードに変更することもできます。

• お買い上げ時には [Xperia acro HD SO-O3D_XXXX] が

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込 みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用 いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービス です。mopera Uの詳細については、mopera Uのホームペー ジをご覧ください。

その他

オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせる ことで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応 できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品も あります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせ

また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書な どをご覧ください。

- ・ACアダプタケーブル SOO3 ・キャリングケース 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02[※] ・ポケットチャージャー 01/02
- ・ACアダプタ 03
- ・DCアダプタ 03
- ・卓上ホルダ SO12
- ・microUSB接続ケーブル 01
- ・ワイヤレスイヤホンセット 03
- ※ 本端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必要です。

故障かな?と思ったら

• まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェッ クして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 • 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

• 背面カバー (P.4) が外れてしまった場合は、背面カバーの

向きを確認し、本端末に合わせるように装着してください。 背面カバーをカチッと音がするまで押し込んで、すき間がな いことを確認してください。 ■電源

し込まれていますか。

本端末の電源が入らない	
電池切れになっていませんか。	P.5
画面が動かなくなり、電源が切れない	
「①」と ② □ の上を同時に約5秒間押し、本端末が1回振動した後に指を離すと本端末は再起動します。また ② ○ □ の上を同時に約10秒間押し、本端末が3回振動した後に指を離すと本端末は強制終了します。	

(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充

シガーライターソケットに正しく差

• アダプタと本端末が正しくセットされていますか。 P.6

は、通常使う接続先としてspモードが設定されています。ア	制終了します。
クセスポイントの詳細については、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。	■充電
■ アクセスポイントを変更する1 ホーム画面で「■」をタップし、[本体設定] ▶ [その他] を	充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコ電中に変わらない)
「	アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく美

[新しいAPN] をタップします。

2 [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] をタッ

プし、アクセスポイントを選択する アクセスポイントを追加する場合は、 ■ をタップして、

21

■ 機内モードを設定する 電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電 波を発する機能をすべて無効にします。

本端末の各種設定のリセット、およびGoogleアカウントやダ

ウンロードしたアプリケーションを削除して、お買い上げ時の

状態に戻すことができます。リセットを行うと、本端末は自動

本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリま

たは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

1 ホーム画面で ▶ [ダイヤル] タブをタップする

• 電話番号の入力を間違えた場合は、 💌 をタップして消

・ホーム画面で ▼ ► [ダイヤル] をタップすると、Xperia™

通話中に 🔳 をタップして、[保留] をタップ

します。保留の解除は、保留中に [保留解除]

保留を設定するには、「キャッチホン」の契

スピーカーフォンのオン/オフを設定します。

相手の声をスピーカーから流して、ハンズフ

通話中のマイクの消音のオン/オフを設定し

追加したい電話番号を入力して電話をかけま

最初の通話は自動的に保留中になります。

通話を追加するには、「キャッチホン」の契

通話中に電話帳一覧画面を表示します。

2 電話番号を入力し、 🜆 をタップする

の電話アプリを起動することができます。

をタップします。

約が必要です。

リーで通話します。

約が必要です。

通話を終了します。

る状態で本端末を耳に当てないでください。

庁)を入力して電話をかけることができます。

• 聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の

110番(警察)、119番(消防と救急)、118番(海上保安

1 🕕 を1秒以上押す

■ 本端末のリセット

電話

電話をかける

■ 電話を終了する

■ 诵話音量を変える

■ 通話中の操作

(スピーカー

(ミュート)

(ダイヤル

通話終了

1 [通話終了] をタップする

1 通話中に □ □ を押して調節する

2 [機内モード] をタップする

的に再起動して初期設定画面を表示します。

2 緊急電話番号を入力し、🜆をタップする

・日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、

・電話番号の入力を間違えた場合は、▼をタップして消

1 ホーム画面で ▶ [ダイヤル] タブをタップする

すことができます。

緊急通報110番、119番、118番に発信できません。 画面ロックの解除画面などで [緊急通報] をタップして、緊 急通報をかけることができます。ただし、日本国内では、電 源ON時のPINコード入力画面や、PINロック解除コードの 入力画面では、[緊急通報]をタップしても、緊急通報110 番、119番、118番に発信できません。

機内モード設定中に、SIMカードロックが設定されていると、 緊急通報をかけることができません。 ・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110

番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場 所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受 理機関に通知されます。

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機 関が正確な位置を確認できないことがあります。 なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非 通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で

あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急 通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通 報受理機関の準備状況により異なります。 ・本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話 からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電

話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を 伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように 移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度 は着信のできる状態にしておいてください。 • かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場

合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また は一般電話からかけてください。

電話を受ける

1 着信時に (左) にタッチして (右) ヘドラッグする 画面ロック中でもアイコンが表示され、同様の操作で応答 できます。



■ 着信を拒否する

1 着信時に < (右) にタッチして < (左) ヘドラッグする

行ってください

操作中・充電中に熱くなる

電池の使用時間が短い

異なります。

端末動作が不安定

される場合があります。

をバックアップしてください。

本体上のキーを押しても動作しない

画面ロックを設定していませんか。

ドコモUIMカードが認識されない

を入れ直してください。

と表示されます。

場合があります。

時計がずれる

■ 端末操作

発着信履歴を表示する

発着信リストには、不在着信履歴(♥)、着信履歴(♥)、お よび発信履歴(■)などが時系列で一覧表示されます。一覧 の右端のし、をタップして電話をかけることができます。

1 ホーム画面で **▶** [発着信リスト] タブをタップする • 発着信リスト画面が表示されます。発着信リストに表示さ れた履歴をタップすると、電話の発信やメッセージ (SMS) の送信などを行うことができます。

充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長

時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態

アイコンが充電中にならない(充電が停止する)

または充電が完了しない場合があります。その場

合は、本端末の温度が下がってから再度充電を

通話中に、電波環境や通話時間によっては受話□

周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり

操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視

聴や動画撮影などを長時間行った場合などには

本端末や内蔵電池、アダプタが熱くなることがあ

りますが、安全上問題ありませんので、そのまま

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり

圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す

内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により

内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、

十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端

に短くなった場合は、本書表紙の「故障お問い合

わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで

-ションにより不安定になっている可能性があ

ります。セーフモード(お買い上げ時の状態に近

い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善

リョンをアンインストールすることで症状が改善

セーフモードを起動するには、電源を切った状態

で 🔟 を 1 秒以上押し、2回目のSony Ericssor

ロゴが表示されたら、本端末が1回振動するまで

モードが起動すると画面左下に「セーフモード

セーフモードを終了するには、電源を入れ直して

モーフモードを起動するときは、事前に必要なデータ

お客様ご自身で作成したウィジェットが消去される

--フモードは通常の起動状態ではありません。通常

ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでく

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれ

る場合があります。「日付と時刻を自動設定」に設

定されているかを確認し、電波のよい場所で電源

ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 P.4

□□の下を長く押し続けてください。

される場合には、インストールしたアプリケー

回の使用時間が次第に短くなっていきます。

ため、より多くの電力を消費しています。

■ 発着信履歴を削除する 1 ホーム画面で ▶ [発着信リスト] タブをタップする

▶ [OK] をタップします。

3 [全件削除] ▶ [OK] をタップする

1 ホーム画面で ▶ [電話帳] をタップする

・通話履歴を1件のみ削除する場合は、発着信リスト画面で削

除したい通話履歴を長くタッチして、[通話履歴から削除]

•「着信履歴」または「発信履歴」のどちらかを全件削除する

場合は、発着信リスト画面で [着信履歴] / [発信履歴] を

タップし、(回じたります)
をタップして、
(全件削除)
(上)
<p

セージ (SMS) 送受信履歴 6 - 集 場 9 間 0 でが

電話発信やメッセージ (SMS) などの送信を行うことがで

SNS連携機能で設定したSNSやブログのタイムラインが

表示されます。タップすると詳細画面が表示され、コメン

インデックス文字をタップすると、インデックス文字に振

・インデックス文字を表示し、五十音順、アルファベット順

ホーム画面で ▶ [連絡先] をタップすると、Xperia™の

• マイプロフィールには、複数の電話番号やメールアドレス、

SNSやブログのアカウントなどを登録できます。また、名

刺作成アプリを使って作成した名刺データをマイプロ

· microSDカードなどの外部記録媒体を使用して、SDカード

バックアップアプリを利用すると、電話帳、sp モードメー

ル、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができ

ます。SDカードバックアップアプリの詳細については、『取

扱説明書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』を

Ø

フィールに保存し、名刺データをネットワーク経由で交換す

トやいいね!の投稿をすることができます。

り分けられている電話帳を表示します。

電話帳アプリを起動することができます。

2000年

● ドコモ 夏子

2 国 をタップする

① 連絡先タブ

3 登録内容

(5) 登録

⑥ グループ

します。

きます。

① インデックス

❖お知らせ

■ 诵話

8 タイムラインタブ

9マイプロフィールタブ

10インデックス文字表示域

などで検索できます。

② 電話帳に登録された名前

④ 電話帳に設定された写真

⑦コミュニケーションタブ

示されます。

登録内容がアイコンで表

表示するグループを選択

電話発着信履歴、spモード

メール送受信履歴、メッ

を表示します。履歴から、

自分の電話番号を確認できます。

ダイヤルボタンを押しても発信できない	
• SIMカードロックを設定していませんか。	P.8
機内モードを設定していませんか。	P.15
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示がい、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができ	
電源を入れ直すか、ドコモUIMカードを入れ直してください。	P.4 P.6
• 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。	-

■ おサイフケータイ

• おサイフケータイ ロック設定をしていませんか。	_
本端末の分マークがある位置を読み取り機にか ざしていますか。	P.4

エラーメッセージ

■ 通信サービスなし • サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で

きません。雷波の届く場所まで移動してください。 ドコモUIMカードが正しく機能していません。

ドコモUIMカードを別の端末に挿入してください。機能する のであれば、問題の原因は本端末にあると考えられます の場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の 上、ご相談ください。

■ メモリ不足です

ドコモUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性が

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを

削除して容量を確保してください。

タップします。削除したいアプリケーションをタップして、 [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。 認証および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認

定番号を含む)については、以下の手順で確認できます。 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [認証] をタップします。

保証とアフターサービス

保証について

・本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますの で、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・ お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐに

24

お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保 証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2 画面をフリックして [ダウンロード] をタップする

• 以降は画面の指示に従って操作してください。

• 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳など に登録された内容が変化・消失する場合があります。 万が一 に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださる ようお願いします。

※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存してい こだくことができます。 ※ 本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な

サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータを お預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

■ 電話帳を削除する

削除する電話帳にチェックを入れる

電話帳コピーツールを利用する

エクスポート* [開始] をタップする

絡先データをdocomoアカウントにコピーできます。

2 [削除] ▶ [OK] をタップする

ただく必要があります。

タブ

アカウント^

に保存されます。

み込むことができません

ないことがあります。

の送受信ができます。

1 ホーム画面で**≧**をタップする

❖お知らせ

1 電話帳一覧画面で ■ をタップし、[削除] をタップして、

• すべての電話帳を削除するには [全選択] にチェックを入

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳データ

をコピーできます。また、Googleアカウントに登録された連

1 ホーム画面で ▶ [電話帳コピーツール] をタップする

初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意い

|インポートしたいファイルをタップして、

インポートした電話帳データは、docom

docomoアカウントに保存されている電話

帳データがmicroSDカードに保存されます。

コピーした電話帳データは、docomoア

「本体」に登録した電話帳データも同様に

docomoアカウントへのコピーが可能です。

コピーしたいGoogleアカウントをタップ

、して、[上書き] / [追加] をタップする

[上書き] / [追加] をタップする

アカウントに保存されます。

カウントに保存されます。

※microSDカード(インポートでは電話帳データを保存したもの)を本端末に取り付けてから操作します。microSDカート

• 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる

場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがありま

す。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるた

• 電話帳をmicroSDカードまたは内部ストレージからインポー

・電話帳をmicroSDカードまたは内部ストレージにエクスポー

トする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできま

• 電話帳コピーツールで作成 (エクスポート) した電話帳を電

話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示され

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.ip) を利用してメール

13

・ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部ま

たは一部を変更することがありますので、あらかじめご了承

メール/インターネット

トする場合は、「一括バックアップ」で作成したファイルは読

め、コピー先で削除されることがあります。

が取り外されていたり、利用できない場合は内部ストレーシ

修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーション の『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故 障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時に は必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては 修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承

・ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 • 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保

証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障 損傷などは有料修理となります。 • ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する

故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 ●以下の場合は、修理できないことがあります。

・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合

(microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・HDMI接 続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理 ができない可能性があります) ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料 修理となります。

● 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

● 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部 品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本とし ております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修

理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、 本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

● 本端末および付属品の改造はおやめください。

火災・けが・故障の原因となります。 覧ください。 • 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状 態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。

ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合

- 液晶部やボタン部にシールなどを貼る

■ spモードメールを送信する

は、「新規メール」をタップします。

■ メッセージ (SMS) を作成・送信する

てチェックを入れ、[完了] をタップする

■ 受信したメッセージ (SMS) を読む

1 ホーム画面で **▶** [メッセージ] をタップする

2 相手先のリストから読みたい相手をタップする

メッセージ (SMS) が表示されます。

ントを設定して、Eメールを送受信できます。

1 ホーム画面で **▶** [Eメール] をタップする

2 メールの作成が終わったら**≧**(送信)をタップする

は、**(作成)をタップします。

してEメールの送受信を利用できます。

は、📉 (作成) をタップします。

1 ホーム画面で **▶** [Gmail] をタップする

2 メールの作成が終わったら、>(送信)をタップする

■ Gmailを送信する

とができます。

1 ホーム画面で

▼ ▶ [メッセージ] をタップする

受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

2 メールの作成が終わったら 🔳 をタップして [送信] を

相手の携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英

3 ▼をタップし、連絡先の一覧から送信する相手をタップし

4 [メッセージを作成] をタップして、メッセージ本文を入力

メッセージ (SMS) を受信すると、ステータスバーに りが表

-般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ

トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し

ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカ

19

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ

1 ホーム画面で<u></u>をタップする

メッセージ (SMS)

2 → (新規作成) をタップする

5 [送信] をタップする

■ Eメールを送信する

示されます。

タップする

接着剤などにより本端末に装飾を施す

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

• 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ ても有料修理となります。 ● 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでくだ

銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘 版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の 判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ りますので、ご注意願います。 ● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその

他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があ ります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を 行ってくださるようお願いいたします。 ● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の

MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。 ● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用していま

近づけますとカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部

たり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お 早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の 状態によって修理できないことがあります。 ■ メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロード

情報などについて 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された

ロードされたデータなどが変化・消失などする場合がありま す。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより 修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれ らのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えること はできません。

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス

を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処 理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま

す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常 の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

26

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで

きるサービスです。

緊急速報「エリアメール」

■ 緊急速報「エリアメール」を受信する 内容通知画面が表示され、ブザー音/専用着信音とバイブレー ションでお知らせします。

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定

数字で最大160文字) までのメッセージ (SMS) を送受信で 1 ホーム画面で ▶ [エリアメール] をタップする

2 🔳 をタップし、[設定] をタップする

エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ ト接続に加え、i モードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申 し込みが必要な有料サービスです。SDモードの詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。

■ インターネットに接続する

ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設 定されているdメニューが表示されます。 ・ウェブページ表示中に画面を下にフリックすると が表

示され、タップして新しいタブを開いたり、 🔳 をタップ してブラウザの設定を変更したりすることができます。 Wi-Fiネットワークに接続する

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線

LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。 • Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。 · Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/

GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わっ たままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますの でご注意ください。 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] をタップする

2 Wi-Fiの ○ をタップまたは右にドラッグする **3** [Wi-Fi] をタップする ・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、

4 接続したい Wi-Fi ネットワークをタップし、[接続] をタッ プする セキュリティ保護されているネットワークを選択した場

合は、パスワードを入力して[接続]をタップします。

• アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパス ワード(セキュリティキー)を入力した場合、「保存済み、

ウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ

WEPで保護」「インターネット接続不良により無効」※「認 証に問題」「接続が制限されています」のいずれかが表示さ れます。パスワードをご確認ください。なお、正しいパス

20

一覧を表示します。

海外での紛失、盗難、精算などについて

〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

す。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを

● 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れ

データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン ソフトウェアを更新する

• モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインター ネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。

• 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアッ プしてください。

・詳しくは、http://www.sonymobile.co.jp/support/をご

海外での故障について〈ネットワークオペレーションセンター〉

た場合には、日本向け通話料がかかります。 場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は